

LM15 FITTINGSCHAKELAAR



Fittingschakelaar voor het schakelen van verlichting. Op afstand bestuurbaar met Marmitek X-10 (aan/uit) via het lichtnet.

De LM15 is een Fittingschakelaar die u rechtstreeks in de fitting van uw lamp draait. Ook te gebruiken met spaarlampen.

De Fittingschakelaar is op afstand bestuurbaar door Marmitek X-10 signalen over het lichtnet. De Module reageert op Marmitek X-10 commando's "aan/uit" en op het commando "all lights on".

De Fittingschakelaar bevat in tegenstelling tot de LM12 geen schroefwielletjes voor het instellen van de HuisCode en UnitCode. De HuisCode en UnitCode van de Fittingschakelaar zijn te programmeren met behulp van een X-10 Controller, bv. een Marmitek Afstandsbediening of de IR7243.

Technische specificaties

Voedingsspanning:	230V, 50Hz
Schakelbaar vermogen:	100W max (60W in gesloten armaturen)
Instelbare HuisCode:	A t/m P
Instelbare UnitCode:	1 t/m 16
Standaard adres:	A2
Fitting:	Type E27